

Brother DCP-L-8400 CDN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-8400 CDN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-L-8400 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und schließen die Geräteklappe
2. Drücken Sie „X“ um den angezeigten Fehler abzubrechen
3. Betätigen Sie nacheinander das Werkzeug-Symbol und „Alle Einstell.“
4. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren und drücken
5. Drücken Sie danach auf „Lebensdauer Teile“
6. Drücken und halten Sie „#“ bis sich die Display-Anzeige ändert
7. Drücken Sie nacheinander „Trommel“ und „Ja“
8. Drücken Sie auf das Haus-Symbol „Home“

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-8400 CDN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-8400 CDN Drucker.

- [Brother DCP-L-8400 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)