

Brother DR-1050 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Je nach Drucker Modell, das Sie verwenden, ist ein manueller Trommel Reset mit einer Brother DR-1050 Trommel unterschiedlich auszuführen.

Brother DR-1050 Trommel Reset für Brother DCP-Geräte

1. Schließen Sie nach dem Trommelwechsel die obere Abdeckklappe
2. Drücken Sie die „Menü“ Taste
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“
4. Bestätigen Sie mit „OK“.
5. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“
6. Drücken Sie die „OK“ Taste für 3 Sekunden
7. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste
8. Das Display zeigt „Ausgeführt!“

Der Reset der Brother DR-1050 Trommel ist ausgeführt.

Brother DR-1050 Trommel Reset für Brother MFC-Geräte

1. Nach dem Austausch der Trommel die obere Abdeckung am Drucker schließen
2. Das Gerät einschalten
3. Drücken Sie die Menü-Taste
4. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren
5. Durch „OK“ bestätigen
6. Mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ navigieren
7. Mit „OK“ bestätigen, die „OK“ Taste 3 Sekunden lang halten
8. Nun „Pfeil nach oben“ drücken
9. Das Display zeigt „ausgeführt!“ an

Sie haben nun den Reset der Brother DR-1050 Trommel ausgeführt.

Brother DR-1050 Trommel Reset für Brother HL-Geräte

1. Schließen Sie nach dem Wechsel der Trommel-Einheit nicht die obere Abdeckung am Drucker.
2. Das Gerät muss eingeschaltet sein
3. Drücken Sie die „Netztaste“ 4x hintereinander
4. Schließen Sie die obere Abdeckklappe

Sie haben den Trommel Reset erfolgreich ausgeführt.

Brother DR-1050 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Natürlich können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker bei [FairToner](#) kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-1050 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)