

Brother DR-2100 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen [Trommel Reset](#) am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-2100 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie, Brother Fax-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-2100 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück

Hier finden Sie die passende Brother DR-2100 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

Brother DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen)

Der Brother DR-2100 Trommel Reset muss bei Geräten, die mit dieser Trommel arbeiten, manuell durchgeführt werden.

Brother DR-2100 Trommel Reset bei Brother Fax- oder HL-Geräten

1. Den Drucker einschalten
2. Die Geräteklappe öffnen, hinter der die Trommel sitzt
3. Die Taste "Start" oder "Go" drücken und halten
4. Taste erst loslassen, wenn alle vier Lampen an hrem Gerät aufleuchten
5. Sie können nun die Klappe wieder schließen

Sie haben den Brother DR-2100 Trommel Reset erfolgreich abgeschlossen.

Brother DR-2100 Trommel Reset bei Brother Fax- oder DCP-Geräten

1. Das Gerät eingeschalten
2. Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der die Trommel sitzt
3. Drücken Sie die "Storno" Taste
4. Danach die "Pfeil nach oben" Taste drücken. Im Display steht "ausgeführt"
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Hiermit ist der Brother DR-2100 Trommel Reset ausgeführt.

Brother DR-2100 Trommel Reset bei Brother Fax- oder MFC-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe. Hinter ihr sitzt die Trommel
3. Betätigen Sie die "Storno" Taste
4. Bestätigen Sie sofort durch die Taste "1"
5. Im Display erscheint "ausgeführt"
6. Schließen Sie die Klappe wieder

Sie haben damit den Brother DR-2100 Trommel Reset durchgeführt und können drucken wie bisher.

Brother DR-2100 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Natürlich können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker bei [FairToner](#) kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-2100 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)