

Brother DR-2200 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passenden Brother DR-2200 Trommel Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre passende Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

Brother DR-2200 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen)

Ein Trommel Reset für die Brother DR-2200 Trommel-Einheit ist unterschiedlich auszuführen, je nachdem, welches Brother Gerät Sie verwenden.

Brother DR-2200 Trommel Reset für Brother HL-Geräte

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Drucker eingeschaltet ist und die „DRUM“-LED blinkt, Sie also ein Trommel Reset durchführen müssen.
2. Öffnen Sie dann die vordere Abdeckung an Ihrem Drucker
3. Nun betätigen Sie an Ihrem Brother HL-Drucker die Taste „GO“ und halten diese, bis alle vier LEDs am Gerät aufleuchten. Dann können Sie die „GO“-Taste wieder loslassen. Die „DRUM“ LED sollte nun nicht mehr leuchten.
4. Schliessen Sie jetzt die Abdeckung am Drucker

Sie haben nun den Trommel Reset ausgeführt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Brother DR-2200 Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Sie müssen zuerst Ihr Brother MFC-Gerät einschalten
2. Im Anschluss daran öffnen Sie die vordere Abdeckung am Drucker
3. Betätigen Sie jetzt die „STORNO“-Taste an Ihrem Gerät
4. Im Display erscheint die Meldung „Trommel ersetzt? 1. Ja 2. Nein“. Quittieren Sie diese Meldung sofort durch Drücken der Taste „1“.
5. Das Display zeigt dann die Meldung „ausgeführt“.
6. Sie können nun die Abdeckung wieder schliessen.

Der Trommel Reset mit der Brother DR-2200 Trommel ist nun durchgeführt.

Brother DR-2200 Trommel Reset bei Brother DCP-Geräten

1. Den Drucker einschalten
2. Öffnen Sie die vordere Geräteklappe
3. Betätigen Sie die Taste „STORNO“
4. Quittieren Sie die Meldung im Display sofort durch Drücken der „Pfeil nach oben“ Taste.
5. Im Display erscheint „ausgeführt“
6. Die Geräteklappe schließen

Sie haben den Trommel Reset ausgeführt und können den Drucker wieder nutzen wie gewohnt.

Brother DR-2200 Trommel-Reset bei Brother FAX-Geräten

1. Schalten die das Brother FAX ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie „STORNO“
4. Das Display zeigt „Trommel ersetzt? 1.JA2.NEIN“
5. Durch Drücken von „1“ auf der Fax-Tastatur bestätigen.
6. Es erscheint „ausgeführt“
7. Die Frontklappe schließen

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Nutzen Sie den Drucker jetzt wieder wie gewohnt.

Brother DR-2200 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Hersteller.

- [Brother DR-2200 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)