

Brother DR-3000 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn ein [Trommel Reset](#) am Drucker durchgeführt werden soll.

- Wählen Sie die passende Brother DR-3000 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus. So verhindern Sie das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel zurücksetzen
- Mit den Anleitungen kann man sowohl originale DR-3000 Trommeln von Brother als auch kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel möglichst nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel, die zurückgesetzt werden soll

Anleitungen zum Brother DR-3000 Trommel Reset

Hier finden Sie die passenden Brother DR-3000 Trommel Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre passende Druckerserie aus und führen die Anleitung an Ihrem Drucker durch.

Brother DR-3000 Trommel Reset bei Brother HL-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Betätigen Sie die Taste "Start" oder "Go" und halten diese
4. Sobald alle vier Lampen am Drucker aufleuchten, lassen Sie die Taste los
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother DR-3000 Trommel Reset ist nun ausgeführt. Das Drucken funktioniert jetzt wieder wie vorher.

Brother DR-3000 Trommel Reset bei Brother DCP-Geräten

1. Den Drucker einschalten
2. Die Geräteklappe öffnen
3. Betätigen Sie die "Storno"-Taste
4. Das Display zeigt die Meldung "erfolgreich" an
5. Die Klappe schließen
- 6.

Der Brother DR-3000 Trommel Reset ist nun beendet.

Brother DR-3000 Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Öffnen Sie die Geräteklappe. Sie befindet sich dort, wo die Trommel eingesetzt wird
2. Drücken Sie die Taste "1".
3. Im Display erscheint die Meldung "erfolgreich"
4. Sie können Sie die Klappe schließen.

Sie haben den Brother DR-3000 Trommel Reset durchgeführt.

Brother DR-3000 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Hersteller.

- [Brother DR-3000 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)