

Brother DR-321 CL Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn ein [Trommel Reset](#) am Drucker durchgeführt wird.

- Wählen Sie die passende Brother DR-321 CL Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. So verhindern Sie das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel zurücksetzen
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-321 CL Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel möglichst nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel, die zurückgesetzt werden soll

Für Brother HL-Drucker gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Trommel Reset durchzuführen, je nach Gerät.

Brother DR-321 Trommel Reset für Brother HL-L-8250 CDN, HL-L-8350 CDW und HL-L-8350 CDWT

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Schließen Sie die vordere Abdeckung
3. Drücken und halten Sie „GO“
4. Drücken Sie dazu „Pfeil nach oben“
5. Auf dem Display wird „Reset Menü“ angezeigt
6. Betätigen Sie die Pfeiltasten oder „+“ und „-“, um „Trommel“ anzuzeigen
7. Drücken Sie dann „Pfeil nach oben“, um den Reset durchzuführen

Sie haben nun den Trommelzähler zurückgesetzt.

Brother DR-321CL Trommel Reset für alle übrigen Brother HL-Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Schliessen Sie die vordere Abdeckung
3. Drücken Sie „X“, um den Trommelfehler zu unterbrechen
4. Drücken Sie das Werkzeug-Symbol
5. Drücken Sie nacheinander „Geräteinformationen“ und „Teilelebensdauer“
6. Drücken Sie dann auf „X“
7. Drücken Sie schnell „Trommel“ und „Ja“
8. Drücken Sie auf das Haus-Symbol

Hierdurch ist der Trommel Reset beendet und Sie können den Drucker wieder verwenden, wie bisher.

Brother DR-321CL Trommel Reset für Brother DCP-Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie „X“, um den Trommelfehler zu unterbrechen
4. Drücken Sie das Werkzeug-Symbol
5. Drücken Sie auf „Alle Einstell.“
6. Wischen Sie nun nach oben oder unten oder nutzen Sie die Pfeiltasten, um „Geräte-Info“ anzuzeigen
7. Drücken Sie auf „Geräte-Info“
8. Drücken Sie auf „Lebensdauer Teile“
9. Betätigen Sie „#“, bis die Meldung sich verändert
10. Drücken Sie nacheinander „Trommel“ und „Ja“
11. Drücken Sie auf das Haus-Symbol

Sie haben den Trommelzähler zurückgesetzt und können Ihren Brother Drucker wieder verwenden wie bisher.

Brother DR-321CL Trommel Reset für Brother MFC-Geräte

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein
2. Schließen Sie die vordere Abdeckung
3. Betätigen Sie „X“, um den Trommelfehler abzubrechen
4. Drücken Sie das Werkzeug-Symbol
5. Sofort auf „Alle Einstell.“ gehen
6. Wischen Sie dann nach oben oder unten oder verwenden Sie die Pfeiltasten, damit „Geräte-Info“ angezeigt wird
7. Drücken Sie auf „Geräte-Info“
8. Drücken Sie dann auf „Lebensdauer Teile“
9. Nun auf „#“ drücken, bis die Meldung sich ändert
10. Drücken Sie hintereinander auf „Trommel“ und „Ja“
11. Drücken Sie die „Home“ Taste (Haus-Symbol)

Sie haben den Trommelzähler der Brother DR-321 CL Trommel jetzt erfolgreich zurückgesetzt.

Brother DR-321 CL Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-321 CL Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)