

## Brother DR-3400 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn ein [Trommel Reset](#) am Drucker durchgeführt werden soll.

- Wählen Sie die passende Brother DR-3400 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus. So verhindern Sie das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel zurücksetzen
- Mit den Anleitungen kann man sowohl originale DR-3400 Trommeln von Brother als auch kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel möglichst nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel, die zurückgesetzt werden soll

Hier finden Sie die passende Brother DR-3400 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre passende Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker durch.

### Brother DR-3400 Trommel Reset für Brother Geräte HL-L-5000 D, HL-L-5100 DN, HL-L-5200 DW und HL-L-6250 DN

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung
3. Die Taste „OK“ 2 Sekunden lang drücken
4. Am Display wird „Drum Unit“ angezeigt
5. Bestätigen Sie durch „OK“
6. Drücken die „Pfeil nach oben“
7. Schließen Sie die Abdeckung

Hiermit ist der Brother DR-3400 Trommel Reset auch schon abgeschlossen.

### Brother DR-3400 Trommel Reset für Brother Geräte HL-L-6300 DW, HL-L- 6400 DW, HL-L- 6400 DWT

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie die Taste „X“
4. Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
5. Drücken Sie die Taste „drum life“
6. Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
7. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
8. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Hiermit ist der Trommel Reset beendet und der Drucker kann wie zuvor genutzt werden.

**Brother DR-3400 Trommel Reset für Brother Geräte DCP-L-5500 DN, DCP-L-6600 DW**

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie die Taste „X“
4. Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
5. Drücken Sie die Taste „drum life“
6. Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
7. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
8. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Hiermit ist der Trommel Reset beendet und Sie können weiterdrucken wie bisher.

**Brother DR-3400 Trommel Reset für Brother Geräte MFC-L-5700 DN, MFC-L-5750 DW, MFC-L-6800 DW, MFC-L-6900 DW, MFC-L-6900 DWT**

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie die Taste „X“
4. Drücken Sie auf das Schraubenzieher Symbol dann auf „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
5. Drücken Sie die Taste „drum life“
6. Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung am Display ändert
7. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
8. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Hiermit ist der Brother DR-3400 Trommel Reset beendet. Sie können weiterdrucken wie bisher.

---

## Brother DR-3400 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Hersteller.

- [Brother DR-3400 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)