

Brother DR-7000 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen [Trommel Reset](#) am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-7000 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-7000 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel aus, die zurückgesetzt werden soll

Anleitungen zum Brother DR-7000 Trommel Reset

Hier finden Sie die passende Brother DR-7000 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie die Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

Brother DR-7000 Trommel Reset bei Brother HL-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Drücken und halten Sie nun die "Storno" Taste
4. Halten Sie die Taste bis alle vier LEDs am Drucker aufleuchten
5. Lassen Sie die Taste los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother DR-7000 Trommel Reset ist nun beendet. Sie können daher Ihren Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Brother DR-7000 Trommel Reset bei Brother DCP-Geräten

1. Drucker einschalten
2. Die Geräteklappe öffnen
3. Die Taste "Storno" betätigen
4. Sofort danach die Taste "1" am Drucker drücken
5. Im Display erscheint "erfolgreich"
6. Die Geräteklappe wieder schließen

Somit ist der Brother DR-7000 Trommel Reset auch schon abgeschlossen.

Brother DR-7000 Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Betätigen Sie bei geöffneter Klappe "Storno"
4. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste "1"
5. Das Display zeigt "erfolgreich" an
6. Sie können die Klappe wieder schließen

Sie haben den Brother DR-7000 Trommel Reset erfolgreich durchgeführt und können einfach weiter drucken.

Brother DR-7000 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Natürlich können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker bei [FairToner](#) kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-7000 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)