

Brother HL-L-2300 D Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-L-2300 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht zurück in das Hauptmenü fallen.

1. Die Frontklappe öffnen
2. Den Drucker ausschalten
3. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
4. Den Drucker wieder einschalten
5. Wenn die LEDs „Papier“, „Toner“ und „Trommel“ leuchten, und die „Bereit“ LED nicht leuchtet die „GO“ Taste wieder loslassen
6. Alle LEDs gehen jetzt aus
7. Die „GO“ Taste 9x drücken
8. Die LEDs „Papier“ und „Toner“ und „Trommel“ leuchten wieder
9. Die Frontklappe schließen
10. Dann die „GO“ Taste 5x drücken, nach einer kurzen Pause erlöschen die alle LEDs
11. Der Drucker geht nun wieder in den normalen Startmodus

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-L-2300 D abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2300 D Drucker bei FairToner

Die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother HL-L-2300 Drucker können Sie hier bei [FairToner](#) kaufen.

- [Brother HL-L-2300 D Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)