

Brother TN-2220 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-2220 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem resetten
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-2220 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-2220 Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-2220 Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen Sie die Anleitung am Drucker aus.

Brother TN-2220 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, einfach weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie die START-Taste und verwenden die Pfeiltasten ▼ ▲ bis "00" erscheint
7. Drücken Sie die OK-Taste
8. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den Brother TN-2220 Toner oder kompatiblen Toner im DCP-Gerät erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2220 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die GO-Taste
4. Schalten den Drucker ein
5. Halten Sie die Taste GO weiter gedrückt,
6. Die LEDs TONER/DRUM/ERROR leuchten
7. Lassen Sie die GO-Taste los
8. Die LEDs erlöschen
9. Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x
10. Die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten erneut
11. Wählen Sie Ihren Toner:
12. GO-Taste 5x drücken für Starter Toner
13. GO-Taste 6x drücken für Standard Toner
14. GO-Taste 7x drücken für Jumbo Toner
15. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie im HL-Gerät den Brother TN-2220 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2220 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie die Taste 0 zweimal nacheinander
8. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den Brother TN-2220 Toner im MFC-Gerät erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2220 Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother TN-2220 Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)