

Brother TN-3130 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hinweise für einen Brother TN-3130 Toner Reset

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die richtige Brother TN-3130 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother DCP-Serie, HL-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü
- Beachten Sie genau die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen davon aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem resetten
- Mit den Anleitungen kann man kompatible Toner und originale TN-3130 Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für den Toner, den Sie verwenden (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-3130 Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-3130 Toner Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

Brother TN-3130 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother DCP Gerät, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie sofort die Taste 0 (Null) 2x nacheinander
8. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Damit haben den Brother TN-3130 Toner erfolgreich zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Brother TN-3130 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie bitte die Anleitung genau:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die Taste GO
4. Drucker wieder einschalten
5. Die LEDs TONER/DRUM/PAPER leuchten
6. Lassen Sie die Taste GO los
7. Drücken Sie die Taste GO 2x nacheinander
8. Wählen Sie Ihren Toner:
9. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
10. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
11. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben den Brother TN-3130 Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-3130 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie STORNO 1x
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie die Taste 0 (Null) 2x
8. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den Brother TN-3130 Toner erfolgreich zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

Brother TN-3130 Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch gleich Ihr passendes Verbrauchsmaterial für den Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Hersteller.

- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)